

プログラマブル多軸モーションコントローラ

スタートアップガイド EtherCAT リモート I/O ターミナル編

CK3E-□□□□
NY51□-A□□□

Startup
Guide

著作権・商標について

スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

EtherCAT®は、ドイツ Beckhoff Automation GmbH によりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。

Sysmac はオムロン株式会社製 FA 機器製品の日本およびその他の国における商標または登録商標です。

本資料に記載されている会社名・製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

目 次

1. 関連マニュアル	4
2. 用語と定義	5
3. 注意事項	6
4. 概要	7
5. 対象機器とデバイス構成	8
5.1. 対象機器	8
5.2. デバイス構成	9
6. EtherCAT の接続手順	10
6.1. 作業の流れ	10
6.2. コントローラの設定準備	11
6.3. ESI ファイルのインストール	16
6.4. EtherCAT 通信の設定	18
6.5. コントローラの設定	23
7. 付録 プロジェクトの保存と読出し	31
7.1. プロジェクトの保存	31
7.2. プロジェクトの読出しとダウンロード	32
8. 付録 トラブルシュート	35
8.1. EtherCAT 通信できない要因と対処	35
8.2. 異常の確認方法	36
9. 付録 ECAT[i]構造体要素	39
10. 改訂履歴	40

1. 関連マニュアル

システムを安全にご使用いただくため、システムを構成する機器・装置のマニュアルや取扱説明書などを必ず入手し、「安全上のご注意」「安全上の要点」など安全に関する注意事項を含め、内容を確認のうえ使用してください。

オムロン株式会社（以下、オムロン）、米国デルタ タウ データ システムズ社（以下、DT 社）のマニュアルは以下のとおりです。

メーカー	Man.No.	形式	マニュアル名称
オムロン	SBCE-402	形 CK3E-□□□□	プログラマブル多軸モーションコントローラ ユーザーズマニュアル ハードウェア編
オムロン	SBCE-403	形 NY51□-A□□□	プログラマブル多軸モーションコントローラ 産業用ボックス PC ユーザーズマニュアル ハードウェア編
オムロン	SBCD-350	形 GX-□□□□□□	GX-ID/OD/OC/MD/AD/DA/EC, XWT-ID/OD EtherCAT®スレーブ ユーザーズマニュアル
DT 社	SBCE-404	—	Power PMAC ユーザーズマニュアル Power PMAC User's Manual
DT 社	SBCE-405	—	Power PMAC ソフトウェアリファレンス マニュアル Power PMAC Software Reference Manual
DT 社	SBCE-406	—	Power PMAC IDE ユーザーズマニュアル

2. 用語と定義

用語	説明・定義
スレーブ	スレーブは、EtherCAT に接続する機器で、位置情報などのデータを扱うサーボドライバなどから、ビット信号を扱う I/O ターミナルなど様々なものがあります。
オブジェクト	スレーブ内のデータやパラメータなどの情報を表します。
PDO 通信 (Process Data Objects 通信)	EtherCAT 通信の一種で、定周期でリアルタイムの情報交換を行うプロセスデータオブジェクト (Process Data Objects: PDO) を使用した通信。「プロセスデータ通信」とも呼びます。
PDO マッピング	PDO 通信に使用するオブジェクトの関連づけのこと。
PDO エントリ	PDO マッピングに使用する個々のオブジェクトへのポインタ。
ESI ファイル (EtherCAT Slave Information ファイ ル)	EtherCAT スレーブ固有の情報を XML 形式で記述したファイル。 このファイルを EC-Engineer に読み込ませることにより、スレーブのプロセスデータの割り付けなど各種設定を行うことができます。
ENI ファイル (EtherCAT Network Information ファイル)	EtherCAT スレーブのネットワーク構成情報を記述したファイル。
Power PMAC IDE	コントローラの設定、ユーザプログラムの作成、モニタを行うためのパソコン用ソフトウェア。 PMAC は Programmable Multi Axis Controller の略称です。
Acontis EC-Engineer	EtherCAT ネットワークおよび各スレーブの設定を行うためのパソコン用ソフトウェア。

3. 注意事項

- (1) 実際のシステム構築に際しては、システムを構成する各機器・装置の仕様をご確認のうえ、定格・性能に対し余裕を持った使い方をし、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。
- (2) システムを安全にご使用いただくため、システムを構成する各機器・装置のマニュアルや取扱説明書などを入手し、「安全上のご注意」「安全上の要点」など安全に関する注意事項を含め、内容を確認のうえ使用してください。
- (3) システムが適合すべき規格・法規または規制に関しては、お客様自身でご確認ください。
- (4) 本資料の一部または全部を、オムロン株式会社の許可なしに複写、複製、再配布することを禁じます。
- (5) 本資料の記載内容は、2016 年 7 月時点のものです。
本資料の記載内容は、改良のため予告なく変更されることがあります。

本資料で使われているマークには、次のような意味があります。

 警告	正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり万一の場合には重傷や死亡に至ったりする恐れがあります。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあります。
---	--

 注意	正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受けたりする恐れがあります。
---	---



使用上の注意

製品の動作不能、誤動作、または性能・機能への悪影響を予防するために実施または回避すべきことを示します。



参考

必要に応じて読んでいただきたい項目です。

知っておくと便利な情報や、使用するうえで参考となる内容について説明しています。

図記号の説明



●記号は、強制を意味しています。

具体的な内容は、●の中と文章で示します。

左図の場合は、「一般的な指示」を表します。

4. 概要

本資料は、オムロン製 EtherCAT リモート I/O ターミナル形 GX-□□□□□□（以下、スレーブ）を、オムロン製プログラマブル多軸モーションコントローラ形 CK3E-□□□□/形 NY51□-A□□□（以下、コントローラ）と、EtherCAT で接続する手順とその確認方法をまとめたものです。

「6. EtherCAT の接続手順」で記載している設定内容および設定手順のポイントを理解することにより、EtherCAT の PDO 通信を動作させることができます。

5. 対象機器とデバイス構成

5.1. 対象機器

接続の対象となる機器は以下のとおりです。

メーカー	名称	形式
オムロン	プログラマブル多軸モーションコントローラ	形 CK3E-□□□□
オムロン	プログラマブル多軸モーションコントローラ産業用ボックス PC	形 NY51□-A□□□
オムロン	EtherCAT リモート I/O ターミナル	形 GX-□□□□□□



使用上の注意

本資料の接続手順および接続確認では、上記対象機器の中から 5.2.項に記載された形式およびバージョンの機器を使用しています。

5.2 項に記載されたバージョンより古いバージョンの機器は使用できません。

上記対象機器の中から 5.2.項に記載されていない形式、あるいは 5.2.項に記載されているバージョンより新しいバージョンの機器を使用する場合は、マニュアルや取扱説明書などにより仕様上の差異を確認のうえ、作業を行ってください。



参考

本資料は通信確立までの接続手順について記載したものであり、接続手順以外の操作、設置、配線方法、および機器の機能や動作に関しては記載しておりません。マニュアルや取扱説明書などを参照するか、オムロンまでお問い合わせください。

5.2. デバイス構成

本資料の接続手順を再現するための構成機器は以下のとおりです。



メーカ	名称	形式	バージョン
オムロン	プログラマブル多軸モーションコントローラ	形 CK3E-□□□□	Ver.2.2
オムロン	EtherCAT リモート I/O ターミナル	形 GX-ID1611 形 GX-OD1611	Ver.1.1
オムロン	Ethernet ケーブル（産業用イーサネットコネクタ付きケーブル）	形 XS5W-T421-□M□-K	
—	Windows パソコン	—	
DT 社	Power PMAC IDE	—	Ver.2.2
Acontis	Acontis EC-Engineer	—	Ver.2.4.3



使用上の注意

本項記載の ESI ファイルを事前に準備してください。ESI ファイルはオムロン株式会社のホームページからダウンロードできます。

Home> 商品情報> 商品カテゴリ> FA システム機器> ネットワーク機器> EtherCAT> EtherCAT 概要> EtherCAT の[カタログ/マニュアル/CAD/ソフトウェア]へ移動し、[ソフトウェア]を選択してください。



使用上の注意

EtherCAT 通信を、他の Ethernet 通信の回線と共有しないでください。

また、スイッチングハブなどの Ethernet 用機器を使用しないでください。

Ethernet ケーブルには、カテゴリ 5 以上でアルミテープと編組で二重遮へいされたケーブルと、カテゴリ 5 以上でシールド対応のコネクタを使用してください。

ケーブルのシールドは両端ともコネクタフードに接続してください。



参考

本書は、形 CK3E-□□□□を例に説明しています。形 NY51□-A□□□ も同様の手順です。

6. EtherCAT の接続手順

本章では、コントローラとスレーブを EtherCAT で接続するための手順について記載します。
本資料では、コントローラおよびスレーブが工場出荷時の初期設定状態であることを前提として説明します。

6.1. 作業の流れ

コントローラとスレーブを EtherCAT で接続し、EtherCAT の PDO 通信を動作させるための手順は以下のとおりです。

6.2 コントローラの設定準備

コントローラの設定準備を行います。



6.2.1 新規プロジェクトの作成



6.2.2 コントローラの初期化



6.3 ESI ファイルのインストール

Acontis EC-Engineer にスレーブ用の ESI ファイルをインストールします。



6.4 EtherCAT 通信の設定

EtherCAT 通信の設定を行います。



6.4.1 EtherCAT マスタの通信設定



6.4.2 ディストリビュートクロックの設定



6.4.3 PDO マッピングの設定



6.4.4 EtherCAT ネットワーク構成ファイルの作成



6.5 コントローラの設定

コントローラの設定を行います。



6.5.1 EtherCAT ネットワーク構成の設定



6.5.2 EtherCAT 通信の確認



6.5.3 EtherCAT 変数の設定



6.5.4 ユーザプログラムの作成



6.5.5 プロジェクトデータの転送

6.2. コントローラの設定準備

コントローラの設定準備を行います。

Power PMAC IDE と Acontis EC-Engineer を、あらかじめパソコンにインストールしてください。

6.2.1. 新規プロジェクトの作成

- 1 コントローラとパソコンを Ethernet ケーブルで接続します。

- 2 コントローラの電源を投入します。

- 3 Power PMAC IDE を起動します。


※起動時に、アクセス権確認用のダイアログが表示される場合、起動する選択を行ってください。




- 4 Communication 画面が表示されますので、接続先のコントローラの IP アドレスを指定し [Connect] をクリックします。

* コントローラのデフォルトの IP アドレスは"192.168.0.200"です。


* 必要であれば、Windows の IP アドレスを"192.168.0.X"へ変更してください。




- 5 Power PMAC IDE が起動し、コントローラとオンラインの状態になります。



- 6 [File]メニューの[New]、[Project]を選択します。



- 7 任意のプロジェクト名、保存先を入力し、[OK]を選択します。



6.2.2. コントローラの初期設定


コントローラの初期設定を行います。




使用上の注意

初期設定により、メモリがすべてクリアされますので、必要なデータがコントローラ内に残っている場合は、データを保管してください。


- 1 Terminal から[\$\$\$**]*コマンドをタイプし、コントローラを工場出荷状態にします。




- 2 [Tools]メニューの[System Setup]を選択し、[System Setup]を起動します。



PowerPMAC System Setup が起動します。




- 3 PowerPMAC System Setup の [File]メニューの[New]—[Setup] を選択します。




- 4 Servo Frequency(サーボ周波数) を設定します。

Servo Frequency 設定は 4kHz、2kHz、1kHz の中から選択します。


※本書では 1kHz に設定した例で説明します。




- 5 [Accept]ボタンをクリックします。



- 6 サーボ周波数設定を変更した場合は、Power PMAC IDE の Terminal で[save]コマンドをタイプします。
終了すると Terminal に"Save Complete"と表示されます。




- 7 ツールバーの[Communication Setup]をクリックし、Device Properties 画面を表示します。



- 8 Device Properties 画面で IP Address を[No Device]を選択し、[Apply]ボタンをクリックします。


この操作でオフラインの状態になります。



- 9 コントローラを再起動します。

設定したサーボ周波数が反映されます。

- 10 コントローラの起動の完了を待ち、ツールバーの [Communication Setup]をクリックし、Device Properties 画面を表示します。
Device Properties 画面で IP Address を元の IP アドレスへ戻し、[Apply]ボタンをクリックします。



この操作でオンラインの状態になります。

6.3. ESI ファイルのインストール

Acontis EC-Engineer にスレーブ用 ESI ファイルをインストールします。





使用上の注意

本項記載の ESI ファイルを事前に準備してください。ESI ファイルのオムロン株式会社のホームページからダウンロードできます。


Home> 商品情報> 商品カテゴリ> FA システム機器> ネットワーク機器> EtherCAT> EtherCAT 概要> EtherCAT の[カタログ/マニュアル/CAD/ソフトウェア]へ移動し、[ソフトウェア]を選択してください。

1 EC-Engineer を起動します。




- 2 EC-Engineer の[File]メニューから[ESI Manager]を選択します。

ESI Manager が表示されます。





ESI Manager の画面例 :



- 3 ESI Manager の ESI ファイルの一覧に
Omron GX-Digital IO.xml
が登録されているかを確認します。

未登録の場合、[Add File]をクリックし、
Omron GX-Digital IO.xml
を登録します。



- 4 [Close]をクリックし、ESI
Manager を閉じます。

6.4. EtherCAT 通信の設定

EtherCAT 通信の設定を行います。



使用上の注意


以降の手順を実施する前に、各機器が Ethernet ケーブルで接続されていることを確認ください。接続されていない場合、各機器の電源を OFF にしてから Ethernet ケーブルを接続してください。

6.4.1. EtherCAT マスタの通信設定


- 1 コントローラとスレーブ機器を Ethernet ケーブルで接続します。

※スレーブ機器の設定はスレーブ機器のマニュアルを参照し、設定してください。

- 2 EC-Engineer の[Start Page]を表示し、 [Add Master Unit]欄にある[EtherCAT Master Unit (Class A)]を選択します。




- 3 Project Explorer に「Class-A Master」が追加されます。



4 [Master]画面の[Cycle Time[us]]に通信周期を設定します。

* 通信周期は、コントローラのサーボ周波数に合わせる必要があります。
本書では 1000us を設定します。




The screenshot shows the 'Device Editor' window with the 'Master' tab selected. In the 'General' section, the 'Unit Name' is 'Class-A Master', 'Cycle Time [us]' is '1000' (highlighted with a red box), and 'Source MAC address' is empty. Below, 'Slaves connected to local system' shows 'Network Adapter' as 'ローカル エリア接続 (Intel(R) Ethernet Connection 1217-LM)'. 'Slaves connected to remote system' shows 'IP Address' as '192.168.0.200', 'Port' as '6000', and 'Master-Instance' as '0'.

コントローラのサーボ周波数と通信周期の対応は以下の通りです。

4kHz : 250us
2kHz : 500us
1kHz : 1000us


5 [Master]画面の[IP Address]に接続先のコントローラの IP アドレスを入力し、[Select]ボタンをクリックし設定を確定します。

※ここではデフォルトの IP アドレス "192.168.0.200" を指定しています。
※「Slaves connected to local system」は使用しません。選択しないでください。




The screenshot shows the 'Device Editor' window with the 'Master' tab selected. In the 'General' section, 'Unit Name' is 'Class-A Master', 'Cycle Time [us]' is '1000', and 'Source MAC address' is empty. Below, 'Slaves connected to local system' shows 'Network Adapter' as 'ローカル エリア接続 (Intel(R) Ethernet Connection 1217-LM)'. 'Slaves connected to remote system' shows 'IP Address' as '192.168.0.200' (highlighted with a red box), 'Port' as '6000', and 'Master-Instance' as '0'. The 'Select' button is also highlighted with a red box.

6 [Project Explorer] の [Class-A Master]上で右クリックし、メニューから [Scan EtherCAT Network]を選択します。




The screenshot shows the 'EC-Engineer' software interface. The 'Project Explorer' on the left shows 'Class-A Master' selected. A right-click context menu is open, showing options like 'Scan EtherCAT Network' (highlighted), 'Append Slave', 'Insert Slave', 'Remove Master-Unit', 'Append Slave (from Clipboard)', 'Export ENI File', 'Import Slaves from ENI File', 'Reload ESI data', and 'Change Master Unit'. The 'Device Editor' on the right shows the 'General' tab with 'Unit Name' as 'Class-A Master', 'Cycle Time' as '1000', and 'Source MAC' as empty.

- 7 [Project Explorer]にスレーブが表示されることを確認します。




6.4.2. ディストリビュートクロックの設定


- 1 [Project Explorer]で対象のスレーブ GX-ID1611 を選択し、[Advanced Options]タブを表示します。



※[Advanced Options]タブが表示されていない場合は、[View]-[Expert Mode]をチェックします。



- 2 [Advanced Options]タブの、[Potential Reference Clock]のチェックを OFF にします。



- 3 同様の手順で形 GX-OD1611 の [Potential Reference Clock]のチェックを OFF にします。





参考


リモート I/O ターミナル形 GX-□□□□□は DC モードをサポートしていません。
上記の手順で、リファレンスクロックを無効にします。


6.4.3. PDO マッピングの設定

- 1 [Project Explorer]で対象のスレーブ Slave_1001[GX-ID1611]を選択し、[PDO Mapping]タブを表示します。



- 2 Inputsを確認し、「258th transmit PDO Mapping」のみがチェックされていることを確認します。


- 3 [Project Explorer]で対象のスレーブ Slave_1002[GX-OD1611]を選択し、[PDO Mapping]タブを表示します。


- 4 Inputs欄にあるチェックボックスがマークされていないことを確認します。




- 5 Outputs 欄にある[258th receive PDO Mapping]のみがチェックされていることを確認します。




6.4.4. EtherCAT ネットワーク構成ファイルの作成

- 1 EC-Engineer のウィンドウ上部にある[Export ENI]をクリックします。



- 2 任意のファイル名を入力後、[保存]をクリックし、EtherCAT ネットワーク構成ファイルを作成します。



6.5. コントローラの設定

6.5.1. EtherCAT ネットワーク構成の設定

- 1 Power PMAC IDE の[Tools]メニューの[System Setup]を選択し、[System Setup]を表示します。



- 2 [Browse]をクリックし、
「6.4.4EtherCAT ネットワーク
構成ファイルの作成」で作成し
た EtherCAT ネットワーク構成
ファイルを読み込みます。




- 3 [Download ENI file]をクリック
し、コントローラへ EtherCAT ネットワーク構成をダウンロード
します。



6.5.2. EtherCAT 通信の確認

以下の手順で EtherCAT が通信できることを確認します。

- 1 Terminal から
“ECAT[0].Enable=1” コマンドを
実行し、EtherCAT 通信を開始し
ます。



- 2 Terminal もしくは Watch にて
ECAT[0].Enable の値が 1 になる
ことを確認します。

※OP モードになり EtherCAT 通
信行っている状態です。

Send	On Demand	Command	Response
	☐	Sys.ServoCount	1771548
	☐	ECAT[0].Enable	1
	☐	ECAT[0].Error	\$0
	☐		

- 3 正しく通信できることを確認したら、Terminal から
“ECAT[0].Enable=0” コマンドを実行し、EtherCAT 通信を停止します。

Send	On Demand	Command	Response
	☐	Sys.ServoCount	1821361
	☐	ECAT[0].Enable	1
	☐	ECAT[0].Error	\$0
	☐		


```
Welcome to PowerPMAC terminal
Select device to start communication
SSH communication to PowerPMAC at 192.168.0.200
successful
ECAT[0].Enable=1
ECAT[0].Enable=0
ECAT[0].Enable=1
```

ECAT[0].Enable=0

- 4 Terminal もしくは Watch にて
ECAT[0].Enable の値が 0 になる
ことを確認します。

Send	On Demand	Command	Response
	☐	Sys.ServoCount	1852814
	☐	ECAT[0].Enable	0
	☐	ECAT[0].Error	\$0
	☐		

6.5.3.EtherCAT 変数の設定

- 1 System Setup 画面の
[Master[0].Deactivated]の上で右
クリックし、ポップアップメニ
ューの[Export EtherCAT
Variables]を選択します。

PowerPMAC System Setup : Online[192.168.0.200:SSH]

File Database

PowerPMAC (192.168.0.200)

Hardware Diagnosis

Motors

Master[0].Deactivated


Export EtherCAT Variables

EtherCAT


EtherCAT License Status: EtherCAT IO Device

EtherCAT Master type: ACONTIS

- 2 プロジェクトフォルダの直下に
ユーザプログラム用のEtherCAT
変数定義ファイルを任意の名前
で保存します。



- 3 Solution Explorer の[PMAC
Script Language]-[Global
Includes]の下に、作成した
EtherCAT 変数定義ファイルが追
加されます。




6.5.4. ユーザプログラムの作成

動作確認用のプログラムを作成します。

動作確認プログラムには、専用言語を使用します。詳細は「Power PMAC ユーザーズマニュアル」および「Power PMAC ソフトウェアリファレンス マニュアル」を参照してください。

- 1 Solution Explorer ウィンドウで
[プロジェクト名]-[PMAC Script
Language]-[PLC Programs]-
[plc1.plc]を開きます。



- 2 [plc1.plc]タブのプログラミング
エリアに、右記のプログラムを
書き込みます。

このプログラム例は、GX-ID1611
の入力端子状態(OFF : 0 / ON :
1)を変数(P1001)へ代入します。

※PDO マッピングがデフォルト
設定の場合の例です。PDO マッ
ピング変更時は「Slave_0～」の
箇所を変更してください。

open plc 1


```
while(sys.ecatMasterReady==0){};
```

```
ECAT[0].Enable=1;  
P1001 = Slave_0_3020_1_InputBit00;
```

close

3 ユーザプログラムの起動設定

Solution Explorer ウィンドウで
[プロジェクト名]-[Configuration]
-[pp_disable.txt]を開きます。



4 [pp_disable.txt]タブのプログラ ミングエリアに、右記のプログ ラムを最終行に追記します。

```
enable plc 1;
```

「pp_disable.txt」はコントロー
ラの起動時に自動的に実行され
ます。

記述例では、PLC1 のスクリプト
を実行します。

6.5.5. プロジェクトデータの転送

作成したプロジェクトデータをコントローラに転送します。

警告

Power PMAC IDE からユーザプログラム、「構成／設定」のデータを転送する
ときは、装置や機械が想定外の動作をする恐れがあります。
プロジェクトデータを転送するときは、転送先スレーブの安全を確認してから
行ってください。




注意

プロジェクトデータを転送すると、コントローラにリスタートが発生し、スレー
ブとの通信が途絶えます。また、EtherCAT ネットワーク構成により、通信
が途絶える時間も異なります。
プロジェクトデータを転送するときは、「スレーブ設定」が装置に影響を与えない
ことを確認してから行ってください。




- 1 Terminal もしくは Watch にて ECAT[0].Enable の値が 0 であることを確認します。

値が 1 であれば、Terminal から ECAT[0].Enable=0 コマンドを実行し、EtherCAT 通信を停止します。



- 2 プロジェクトのダウンロード

IDE の画面右上の[Solution Explorer]のプロジェクト名を右クリックし、[Build and Download All Programs]を選びビルド&ダウンロードを実行します。




- 3 Output Window で異常がないことを確認します。

※転送が失敗した場合は、Output Window でエラーの内容を確認してください。
プログラムのエラーであればプログラムを見直してください。
EtherCAT の設定に関連するものであれば、System Setup に戻り設定に誤りがないかを確認してください。

- 4 ダウンロードが成功すると、プログラムが実行されます。

EtherCAT 通信が OP 状態となります。

GX-ID1611 の入力を変化させ Terminal もしくは Watch で変数 P1001 が、変化することを確認します。



Send	On Demand	Command	Response
	☐	Sys_ServoCount	8535429
	☐	P1001	0
	☐	ECAT[0].Enable	1

※変数が変化しない場合は、Terminal もしくは Watch にて ECAT[0].Enable の値が 1 であることを確認してください。

値が 0 の場合は、Terminal から以下のコマンドを実行します。

enable plc 1

- 5 正しく動作することを確認したら、プロジェクトをコントローラへ保存します。

Terminal から "save" コマンドを実行します。

※転送したプロジェクトは、まだコントローラに保存されていません。

コントローラの電源を OFF にすると、転送したプロジェクトは破棄されます。

7. 付録 プロジェクトの保存と読出し


Power PMAC IDE のプロジェクトをパソコンへ保存し、再度利用する手順について説明します。

7.1. プロジェクトの保存


1 Configuration File の作成

[System Setup]で変更したパラメータをプロジェクトに保存するために、Configuration File を作成します。

[Solution Explorer]の [Configuration]を右クリックし、[Generate Configuration File]を選択します。
Configuration File が [Configuration]に追加されます。




2 Configuration File 上で右クリックし、メニューから「Check To Download Config File」を選択し、ダウンロード対象に含めます。





3 プロジェクトの保存


File メニューの[Save All]を実行し、プロジェクトをパソコンへ保存します。



7.2. プロジェクトの読出しとダウンロード


1	Power PMAC IDE を起動し、コントローラへ接続します。	
2	Terminal から「\$\$\$***」コマンドをタイプし、コントローラの設定を工場出荷状態へ戻します。	
3	[File]メニューの[Open]-[Project/Solution]をクリックし、保存したプロジェクトを読み出します。	
4	Power PMAC IDE の[Tools]メニューの[System Setup]を選択し、[System Setup]を表示します。	
5	[Browse]をクリックし、「6.4.4EtherCAT ネットワーク構成ファイルの作成」で作成した ENI ファイルを読み込みます。	
6	[Download ENI file]をクリックし、コントローラへ EtherCAT ネットワーク構成をダウンロードします。	

- 7 [Solution Explorer]の
[Configuration]を右クリックして
[Download Config Files]を選択
し、コントローラへダウンロード
します。



- 8 [Solution Explorer]のプロジェクト名を右クリックし、[Build and Download All Programs]を選びビルド&ダウンロードを実行します。

ダウンロードが完了した後、
Output Window で異常がないこ
とを確認します。




- 9 プログラムの停止

プログラムを実行している場合
は、Terminal から以下のコマン
ドを実行し、プログラムを停止
します。

“disable plc 1”


“ECAT[0].Enable=0”



10 ダウンロードした設定やプログラムの保存


ダウンロードが完了して Output Window で異常がないことを確認した後、Terminal から save コマンドを実行します。

※save コマンドの実行により、ダウンロードしたプロジェクトをコントローラ内に記憶します。この操作で、コントローラの電源 ON 時に自動実行される設定を保存します。



11 ダウンロード後の再起動

Terminal から以下のコマンドを実行し、ダウンロードしたプロジェクトで再起動します。
“\$\$\$”



8. 付録 トラブルシュート

8.1. EtherCAT 通信できない要因と対処

内容	要因	対処
リンクが確立しない	Ethernet ケーブルの断線、または指定外のケーブルを使用	Ethernet ケーブルが断線、または指定外のケーブルを使用している場合はケーブルを交換してください。
	EtherCAT 通信用 Ethernet ケーブルのコネクタのはずれ、接触不良、または部品不良	コネクタが正しくかん合しているかを確認、コネクタを再接続してください。
	EtherCAT ネットワークを構成しているスレーブの故障	スレーブを交換してください。
EtherCAT 通信が開始しない	ECAT[0].enable が 0 になっている。	Terminal から “ECAT[0].Enable=1” コマンドを実行し、EtherCAT 通信を開始してください。
	コントローラの EtherCAT ネットワーク構成と実際のネットワークの構成が一致していない。	「6.4 EtherCAT 通信の設定」の手順に従い、設定を見直してください。
	途中のスレーブで Ethernet ケーブルが断線している。またはコネクタがはずれている。	Ethernet ケーブルを正しく接続してください。
	何らかのエラーが発生し、ECAT[0].error が 0 以外になっている。	ECAT[0].error の値を確認してください。
スレーブで同期異常が発生する	ディストリビューションクロックの設定が間違っている	「6.4.2 ディストリビュートクロックの設定」の手順に従い、設定を見直してください。
	フリーランモードのスレーブがリファレンスクロックになっている	
	サーボタスクの処理時間が設定した周期を超えている。	プログラムもしくはサーボ周波数を見直し、サーボタスクの処理時間が周期を超えないように調整してください。


8.2. 異常の確認方法

8.2.1. EtherCAT の状態を確認する

Power PMAC IDE の System Setup、Acontis EC-Engineer の Diagnosis Mode で EtherCAT の状態を確認することができます。


■Power PMAC IDE の System Setup

Power PMAC IDE の System Setup 画面で EtherCAT マスタおよびスレーブの状態を確認できます。




■Acontis EC-Engineer の Diagnosis Mode

Acontis EC-Engineer の Diagnosis Mode 画面でスレーブの状態を確認できます。



メニュー[Network]-[Network Mismatch Analyzer]でネットワーク構成の照合ができます。




8.2.2. コントローラの状態を確認する

Power PMAC IDE の Status 画面で、モータ、座標系、システムの状態を確認できます。Status 画面を表示するには、ツールバーで[Status]をクリックします。

■ Global Status

WDT エラーなどシステムのエラーを確認できます。



■ Motor Status

モータの偏差エラーやリミットエラーなどの状態を確認できます。

Status: Online[192.168.0.200:SSH]

Motor Status | Coordinate Status | Global Status | MACRO Status | ECAT Status

Motor 0 ● Motor not activated

Description	Status	Description	Status
AmpEna	False	I2tFault	False
AmpFault	False	InPos	False
AmpWarn	False	LimitStop	False
AuxFault	False	MinusLimit	False
BIDir	Plus	PhaseFound	False
BlockRequest	False	PlusLimit	False
ClosedLoop	False	SoftLimit	False
Csolve	False	SoftLimitDir	Plus
DacLimit	False	SoftMinusLimit	False
DesVelZero	False	SoftPlusLimit	False
EncLoss	False	SpindleMotor	False
FeFatal	False	TraceCount	0
FeWarn	False	TriggerMove	False
GantryHomed	False	TriggerNotFound	False
HomeComplete	False	TriggerSpeedSel	MaxSpeed
HomeInProgress	False		

■ Coordinate Status

座標系の偏差エラーやリミットエラーなどの状態を確認できます。

Status: Online[192.168.0.200:SSH]

Motor Status | Coordinate Status | Global Status | MACRO Status | ECAT Status

Coordinate System 0

Description	Status	Description	Status
AddedDwellDis	True	LinToPvtBuf	False
AmpEna	False	LookAheadActive	False
AmpFault	False	LookAheadChange	False
AmpWarn	False	LookAheadDir	Forward
AuxFault	False	LookAheadFlush	False
BlockActive	False	LookAheadLookBack	False
BlockRequest	False	LookAheadReCalc	False
BufferWarn	0	LookAheadStop	False
CC3Active	False	LookAheadWrap	False
CCAddedArc	False	MinusLimit	False
CCMode	Off	MoveMode	LineCircle
CCMoveType	Dwell	PlusLimit	False
CCOffReq	False	ProgActive	False
ClosedLoop	False	ProgProceeding	False
ContMotion	False	ProgRunning	False
Csolve	False	SegEnabled	False
DesVelZero	False	SegMove	Off
EncLoss	False	SegMoveAccel	False
EndDelayActive	False	SegMoveDecel	False
ErrorStatus	NoError	SegStopReq	False
FeedHold	Off	SharpCornerStop	False
FeFatal	False	SoftMinusLimit	False
FeWarn	False	SoftPlusLimit	False

9. 付録 ECAT[i]構造体要素

本コントローラは米国デルタ タウ データ システムズ社（以下、DT 社）が開発したモーションコントローラ技術を採用していますが、ECAT[i]構造体要素はDT 社製コントローラと差異があります。DT 社製コントローラからの主な変更点を以下に示します。

要素名	説明	変更点
ECAT[i].Enable	EtherCAT ネットワークの有効化	0：無効、1：有効（2, 3 は非サポート）
ECAT[i].LPIO[k]	低優先度 I/O モジュールの構成要素	非サポート
ECAT[i].Slave[j]	スレーブ構成要素	非サポート
ECAT[i].Error	EtherCAT ネットワーク有効化のエラーコード	\$ 9811000C：ネットワーク構成不正 \$ 9811002E：ネットワーク接続が切断された
ECAT[i].LinkUp ECAT[i].LPDomainOutputState ECAT[i].LPDomainState ECAT[i].LPRxTime ECAT[i].LPTxTime ECAT[i].MasterStat ECAT[i].RTDomainOutputState ECAT[i].RTDomainState	ステータスデータ構造体要素	非サポート

10. 改訂履歴

改訂記号	改訂年月日	改訂理由
A	2016 年 7 月 1 日	初版

本誌には主に機種のご選定に必要な
内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は
掲載していません。
ご使用上の注意事項等、
ご使用の際に必要な内容につきましては、
必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性を
ご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全
機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意
図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は
非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室

フリー 01 20-919-0666
通話

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 055-982-5015 (通話料がかかります)

■営業時間：8:00～21:00 ■営業日：365日

●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp

●その他のお問い合わせ

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社
担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページで
ご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。

オムロン商品のご用命は